

INVOLIGHT

LEDBALL53 - светодиодный световой эффект



Инструкция по эксплуатации

Спасибо за покупку этого изделия.

Чтобы оптимизировать эксплуатационные качества этого устройства, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием оборудования.

Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для дальнейших обращений к ней.

Это устройство было протестировано на нашей фабрике перед отправкой. Какая либо дальнейшая сборка устройства не требуется.

Пожалуйста, обращайтесь с устройством с осторожностью. При получении проверьте наличие повреждений после транспортировки.

Пожалуйста, проверьте комплектацию изделия.

Комплектация:

1 x LEDBALL53

1 x Инструкция по эксплуатации.

Предостережение:

Избегайте попадания на оборудование дождя, влаги и жидкостей.

Предупреждение:

Избегайте смотреть непосредственно на источник света. Это может вызвать серьёзное повреждение зрения.

Важно:

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током или возникновения пожара, не подвергайте это оборудование воздействию дождя или влаги.
- Избегайте попадания жидкостей на оборудование.
- Удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не работайте с этим устройством, если его кабель питания изношен или повреждён.
- Не удаляйте контакт заземления из электрической розетки, так как он помогает снизить риск поражения электрическим током и возникновения огня в случае короткого замыкания.
- Никогда не удаляйте крышку с устройства. Внутри нет никаких обслуживаемых пользователем частей.
- Не эксплуатируйте это устройство при снятой крышке.
- Не пытайтесь эксплуатировать это устройство в случае его повреждения.
- Это оборудование предназначено для использования только внутри помещений.
- Осуществляйте монтаж этого оборудования в безопасном месте.

Функции дисплея

	LED Дисплей	Функция
1	A001	DMX режим: 5 каналов (001—612)
2	A1X	Включена первая световая группа. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
3	A2X	Включена вторая световая группа. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
4	A3X	Включена третья световая группа. Вращение двигателя от быстрого к медленному.

5	A4X	Смена цветowych рисунков. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
6	A5X	Смена цветowych рисунков. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
7	A6X	Постепенная смена цветов. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
8	A7X	Постепенная смена цветов. Вращение двигателя от быстрого к медленному.
9	S11	Смена цвета звуковой активацией, вращение двигателя.
10	S12	Звуковая активация, мерцание белого, вращение двигателя.

Функции каналов

Канал	Величина	Функция
CH1	0	Без строба
	1-255	LED строб, частота от низкой до высокой
CH2	0	Первая led группа выключена
	1-255	Первая led группа, диммер: 0~100%
CH3	0	Вторая led группа выключена
	1-255	Вторая led группа, диммер: 0~100%
CH4	0	Третья led группа выключена
	1-255	Третья led группа, диммер: 0~100%
CH5	0-127	Угол наклона двигателя
	128-255	Реверс двигателя в обе стороны

Техническая спецификация:

- Наименование изделия: LEDBALL53 LED Cristal Ball Light
- Номинальная мощность: 24Вт
- Напряжение: AC100-240В, 50 – 60Гц
- Светодиоды: 6*3Вт RGB LED
- Режимы работы: звуковая активация / автоматическая работа / DMX512 / мастер-ведомый
- Управляющий сигнал: сигнал DMX512
- DMX каналы: 5 каналов
- Степень защиты: IP20

Декларация:

Это устройство покинуло нашу фабрику в исправном состоянии. Для дальнейшего поддержания этого состояния и для обеспечения безопасной работы необходимо следовать этой инструкции по эксплуатации и предостережениям, описанным выше.

Мы не можем нести ответственность за ущерб, вызванный неправильной установкой или не квалифицированным управлением этим устройством.

INVOLIGHT



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: service@invask.ru